



6V/12V BATTERY MAINTENANCE CHARGER

CHARGEUR BATTERIES PLOMB 6V /12V

MAIN INFORMATION / INFORMATIONS GENERALES

BRAND	MARQUE	NX
OUTPUT VOLTAGE	TENSION DE SORTIE	6V / 12V
MAX VOLTAGE CHARGE	TENSION DE CHARGE MAX	7.2V (BATTERIES 6V); 13.9V (BATTERIES 12V)
INPUT VOLTAGE	TENSION D'ENTRÉE	100-240V
MAX CURRENT CHARGE	COURANT DE CHARGE MAX	1.2A
CHARGING TEMPERATURE	TEMPÉRATURE DE CHARGE	0°C À +40°C
TYPE OF BATTERIES	TYPE DE BATTERIES	All kind of lead acid batteries 6V or 12V Tous types de batteries plomb 6V ou 12V
OUTPUT CONNECTOR	CONNECTEUR DE SORTIE	Eyelets plugs and crocodiles plugs Connecteur à oeillets + pinces crocodiles



ADDITIONAL INFORMATION / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

EAN CODE	CODE EAN	3660766576309
DIMENSIONS	DIMENSIONS	185.5X64.5X47mm
WEIGHT	POIDS	0.57kg
OUTER BOX QUANTITY	QUANTITÉ PAR CARTON	20 pcs
GUARANTEE	GARANTIE	12 months / mois



PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT

FR : Chargeur plomb automatique pour batteries 6V ou 12V.

- Caracteristiques :
Tension CA nominale : 220- 240VCA, 50-60Hz
Tension de sortie : 6V/ 12V (sélection manuelle)
Intensité de charge : 1.2A max
Temperature de charge : 0°C à +40°C

- Capacité de la batterie à charger :
- 1,2Ah à 18Ah en 6V
- 1,2Ah à 18Ah en 12V (et jusqu'à 120Ah en entretien)

Chargeur de type IP65 (étanche aux éclaboussures et poussières)

Ce chargeur est livré avec un jeu de pinces crocodiles ainsi que des cosses oeillets. Ces 2 connectiques sont interchangeables grâce à la prise de connexion rapide.

UK : Automatic lead charger for 6V or 12V batteries.

- Information :
CA nominal tension : 220- 240VCA, 50-60Hz
Output tension: 6V/ 12V (manual selection)
Charging intensity: 1.2A maximum
Charging temperature: 0°C to +40°C

- Charging capacity:
- 1.2Ah to 18Ah with 6V
- 1.2Ah to 18Ah with 12V (and up to 120Ah in maintenance)

IP65 type airtight charger

Please use the XXX9097 connector (jack 5.5x2.1mm with the + in the middle) if needing to recharge different lead batteries (e.g. kids toys)

